

7ugangedaten

- 1. Starten Sie ein mit Ihrer FRITZ!Box verbundenes Gerät und loggen Sie sich über den Browser in Ihre FRITZ!Box ein. Geben Sie dazu in der Adresszeile *fritz.box* ein.
- 2. Unter Telefonie können Sie über den Unterpunkt Eigene Rufnummern Ihre

Telefonnummer(n) aufrufen. Mit einem Klick auf das Symbol sein die Einstellungen Ihrer Rufnummer.

	FRITZ!Bo	ox Fon WLAN	7360 FRI	TZ!NAS I	MyFRITZ!		
	Telefonie > Ei	Telefonie > Eigene Rufnummern					
A	Rufnummer	n Anschlusseinste	llungen Sprad				
Ubersicht	Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.						
Internet							
📞 Telefonie 🛛 🔿	Status Rufnur	mmer Anschluss	Anbieter	Vorauswahl			
Anrufe	•	Internet	siplogin.de*	*121#	×		
Anrufbeantworter	* modifizierter "Anderer Anbieter"						
Telefonbuch							
Weckruf							
Fax							
Rufbehandlung				Liste druc	ken Neue Rufnummer		
Telefoniegeräte	-						
Eigene Rufnummern							
🕞 Heimnetz							

3. Im Bereich *Zugangsdaten* prüfen Sie bitte, ob alle Angaben nach folgendem Schema vorhanden sind. Bei *Proxy-Server* muss kein Eintrag vorhanden sei

Zugangsuaten		
Benutzername	493222	
Kennwort	***	
Registrar	siplogin.de	
Proxy-Server		
STUN-Server	stun.siplogin.de	

 Scrollen Sie bitte weiter bis zum Bereich Weitere Einstellungen. Bitte ändern Sie hier die Einstellungen wie folgt. Besonders wichtig ist die Paketgröße in Millisekunden. Sollte hier noch 30 eingestellt sein, ändern Sie dies bitte auf 20. Bestätigen Sie dann die Änderungen mit einem Klick auf OK.



Telefonieeinstellung an älteren FRITZ!Boxen optimieren

Weitere Einstellungen

DTMF-Übertragung	RTP oder Inband	~
Rufnummernunterdrückung (CLIR)	CLIR über RFC 3323 (Id)	~
Rufnummerübermittlung	Rufnummer in "P-Preferred-Identity"	~
🗌 Rufnummer für die Anmeld	ung verwenden	
🗌 Anbieter unterstützt Rückru	ıf bei Besetzt (CCBS) nach RFC 4235	
Paketgröße in Millisekunden in Senderichtung	20	\sim
🗌 Anmeldung immer über ein	e Internetverbindung	
Falls Ihr Internetanbieter di aktivieren Sie diese Option	e separate Internettelefonie-Verbindung f , wenn es sich um eine Rufnummer eines a	ür eigene Rufnummern reserviert, anderen Anbieters handelt.
Der Anbieter unterstützt MV	VI (RFC 3842)	
🗌 Der Anbieter unterstützt ke	in REGISTER-fetch	
	ОК	Abbrechen Löschen

5. Prüfen Sie bitte abschließend, ob für Ihre FRITZ!Box eine neuere Firmware-Version vorhanden ist. Dazu gehen Sie bitte in den Bereich *System* und den Unterpunkt *Update*. Über *Neues FRITZ!OS suchen* wird automatisch nach einem Update gesucht. Dieses können Sie dann installieren. Hierfür startet die FRITZ!Box kurz neu, d.h. Sie werden für ein paar Minuten vom Internet getrennt.